

Vous jouissez d'un contact assuré en cas de besoin (chute, malaise, agression...)

AlarmTouch est le seul bracelet de sécurité fonctionnant chez vous, mais aussi à l'extérieur.

Nouveauté

AlarmTouch

Bracelet-téléphone de sécurité

Une simple pression sur une touche déclenche un appel ou un SMS !



Pour les Seniors

Simple d'utilisation, **AlarmTouch** assure une grande liberté à ceux qui ont besoin de garder le contact.

AlarmTouch est un bracelet-téléphone GSM de sécurité.

Composé de trois touches programmables ainsi que d'une fonction d'appel d'urgence, il permet à tout utilisateur de communiquer soit par voix, soit par SMS, et par simple pression de touches avec des destinataires prédéterminés.



Caractéristiques	Exécution	Valeur
Physique	Dimensions	65 x 46 x 17 mm
	Poids (batterie incluse)	80 grammes
Environnement	Température de fonctionnement	0 à 55 °C
	Température de stockage	- 25 à 70 °C
Batterie	Type	Lithium Ion
	Tension	3.7 V DC
	Capacité	600 mAh
	Interface de charge	Connecteur dédié
	Alerte de batterie basse	LED / son / SMS automatique
	Temps de vie batterie	300 cycles (80% de la capacité typique)
	Charge	Chargeur externe 110/220 VAC (fourni)
Durée de vie batterie	Temps de parole	1 heure
	Durée de vie (typique)	jusqu'à 90 heures
interface utilisateur	Bouton On/Off	x 1
	Bouton d'appel d'urgence	x 1 - programmable
	Bouton d'appel rapide	x 3 - programmable
	Haut-parleur	Interne
	Contrôle du volume HP	Oui
	Microphone	Interne
	Indication On/Off	LED / SMS automatique
	Indicateur statuts batterie	LED
	Indicateur statuts signal	LED
	Vibreur	Oui - programmable
	Portabilité	Au poignet ou autour du cou (lanière fournie)
Mobile	Module sans fil	Siemens MC55
	Réseau	GSM / GPRS
	Bandes de fréquence	900 / 1800 MHz
	Antenne	Intégrée
Autorisation	Certification	CE
Programmations utilisateur	Bouton d'appel rapide	Appel vocal et/ou SMS préféfini
	Réponse automatique d'appel	Sélectionnable
	Appel d'urgence	Sélectionnable voix et/ou SMS. Jusqu'à 4 numéros sélectionnés. Appel de chaque numéro jusqu'à une réponse.
	Appel autorisé	Sélectionnable. Tout numéros ou jusqu'à 10 spécifiés.
	Vibreur	Sélectionnable
	Appel d'urgence silencieux	Sélectionnable
	Réponse automatique silencieuse	Sélectionnable
	SMS prédéfini	Par les boutons d'appel rapide, jusqu'à 30 caractères
	Alerte batterie basse par SMS	Sélectionnable (envoyé au numéro d'urgence)
	Alerte On/Off par SMS	Sélectionnable (envoyé au numéro d'urgence)